

=====		
MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ		TCVN 316 -
CÔNG SUẤT TỪ 110 ĐẾN 1000 kW.		85
Dãy công suất, dãy tốc độ quay và		-----
điện áp danh định.		Cổ hiệu lực
Генераторы трехфазные	Three phase syn-	từ
синхронные мощностью	chronous genera-	01.01.1987
от 110 до 1000 кВт.	tors of power from	
Ряд номинальных мощ-	110 to 1000 kW.	
ностей, скоростей вра-	Series of rated	
щения и напряжений	outputs, voltages	
	and speeds of	
	rotation.	

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 316 - 69.

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy phát điện đồng bộ ba pha, có công suất từ 110 đến 1 000 kW, loại thông dụng, đặt nằm. Máy phát cung cấp dòng điện xoay chiều, tần số 50 Hz, hệ số công suất bằng 0,8. Động cơ sơ cấp có thể là động cơ đốt trong, máy hơi nước hoặc động cơ điện.

3. Công suất danh định của máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1 000 kW phải phù hợp với dãy sau :

110; 132; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000kW.

4. Tốc độ quay của máy phát điện đồng bộ ba pha phải phù hợp với dãy sau :

1500; 1000; 750; 600; 500; 428,6; 375; 333,3 và 300, vg/ph.

5. Điện áp danh định của máy phát phải phù hợp với các trị số sau :

400; 690; 6 300; 10 500, v.
